

УСИЛИТЕЛИ NEXO NXAMP



техническое обеспечение
и организация событий



Технические характеристики

Параметры мощности	NXAMP 4x1	NXAMP 4x4
Количество каналов усиления	4 канала, возможен мост 4 канала, возможен мост 2x2	
Макс. выходное напряжение (без нагрузки)	4 x 105 Вольт	4 x 200 Вольт
Максимальная выходная мощность (8Ω)	4 x 600 Вт	4 x 1900 Вт
Максимальная выходная мощность (4Ω):	4 x 900 Вт	4 x 3300 Вт
Максимальная выходная мощность (2Ω)	4 x 1300 Вт	4 x 4000 Вт
Потребление мощности (Standby)	10 Вт	20 Вт
Потребление мощности (Idle)	100 Вт	150 Вт
Потребление мощности (1/8 Power)	1100 Вт	3000 Вт
Аналоговый аудио-вход	4 сбалансированных аналоговых входа, разъем XLR3 со вторым XLR3 для сигнала связи (link), 24 битные конвертеры 4 цифровых входа через опциональный слот на задней панели	
Выходная мощность	4 выхода на динамики, используются встроенные реле для автоматической коммутации в зависимости от установки	
Передняя панель	Переключатель питания On/Off, Колесо выбора, Клавиши Меню А и Меню В, 40 знаков в двух линиях на дисплее. Индикаторы амплитудной защиты, режима Stand-by и питания. Для каждого канала: индикатор звука (15 светодиодов), индивидуальная клавиша Mute и красный светодиод, зеленый индикатор выходного тока, желтый индикатор защиты динамиков, красный индикатор пика амплитуды. Разъем питания задней панели 1 (NXAMP4x1) или 2 (NXAMP4x4); разъем RS232; GPIO порт. Слот расширения для карты сетевого звука. 4 XLR входа с сигналом link и 4 выхода	
Размеры и вес	NXAMP4x1: стойка 3U 19" – глубина 457 мм (18") – вес 16.5 кг (33lbs)	NXAMP4x4: стойка 3U 19" – глубина 457 мм (18") – вес 16.5 кг (33lbs)